



FT-950/M/S 送信機系統図

バンド	第1局部発振器 乗振周波数
1.8MHz帯	71.260000 ~ 70274999MHz
1.9MHz帯	71.357500 ~ 71.362499MHz
3.5MHz帯	72.950000 ~ 73.024999MHz
3.8MHz帯	73.197000 ~ 73.039999MHz
	73.241000 ~ 73.254999MHz
	74.080000MHz
4.630kHz	74.080000MHz
7MHz帯	76.549999MHz
10MHz帯	79.550000 ~ 79.599999MHz
14MHz帯	83.450000 ~ 83.799999MHz
18MHz帯	87.518000 ~ 87.617999MHz
21MHz帯	90.450000 ~ 90.899999MHz
24MHz帯	94.340000 ~ 94.439999MHz
28MHz帯	97.450000 ~ 99.149999MHz
50MHz帯	119.450000 ~ 123.449999MHz

(電波型式 A1A時)